

PENJELASAN SINGKAT

Pesawat telepon ini menggunakan IC dengan berbagai fasilitas baru, stabil, kualitas tinggi serta suara yang jernih. Ini Akan sangat membantu dalam kesuksesan kerja anda.

KEUNGGULAN DAN FASILITAS

- 3 Tombol memori
- 10 Memori nomor dial cepat (0~9)
- Musik tunggu
- Fungsi Flash
- Dial Nomor terakhir
- Fungsi Pause
- Saklar Tone/Pulse
- Dial Tone
- Indikator Ring
- Volume ring High/Low
- 3 Langkah penguncian
- Terminal data
- Terminal Headset
- Pengaman elektronik tegangan tinggi

PETUNJUK PEMASANGAN

1. Sambungkan gagang telepon ke pesawatnya dengan kabel spiral. Pasang kabel line ke terminal yang berada di belakan pesawat. Pilih **Tone/Pulse** sesuai dengan jaringan telepon yang digunakan.
2. Bila anda memasang alat-alat lain seperti mesin penjawab, Modem komputer dll., gunakanlah **Terminal data** yang telah tersedia disebelah terminal line.
3. Anda dapat mengubah volume ring dari **High** atau **Low**.
4. Pasanglah battery untuk menghindari hilangnya memori bila pesawat tidak terhubung dengan line.
Catatan : *Baterai tidak termasuk dalam unit ini.*

PETUNJUK PEMAKAIAN

1. Menyimpan nomor tlp. Ke dalam memori

- a. 3 tombol 1 kali tekan [**M1~3**] : Angkat gagang telepon → [**PROGRAM**] → [Nomor telepon] → [**M1~3**] → Letakkan gagang ke posisi semula.
- b. 10 Nomor memori [**angka 0~9**] : Angkat gagang telepon → [**PROGRAM**] → [nomor telepon] → [**PROGRAM**] → select [**0~9**] → Letakkan gagang ke posisi semula.

2. Mendial nomor yang ada pada memori

- a. Angkat gagang telepon → pilih [**M1~3**]
- b. Angkat gagang telepon → tekan [**AUTO**] → pilih [**0~9**].

3. Musik tunggu

Saat bicara tekan [**HOLD**] untuk posisi tunggu. Musik akan berbunyi. Tekan [**HOLD**] lagi untuk meneruskan pembicaraan.
Catatan : - Pada posisi hold, gagang tlp. dalam kondisi bisu
- Untuk melanjutkan pembicaraan dapat dilakukan dengan mengangkat gagang telepon kembali.

4. Flash

Tekan [**FLASH**] untuk mentransfer panggilan bila menggunakan line Pabx atau fasilitas Call Waiting
Seting Pabrik = 600ms.

5. Mengulang dial nomor terakhir

Nomor telepon terakhir yang telah didial dapat diulang kembali secara otomatis.
• Angkat gagang telepon → Tekan [**REDIAL**]
• Pada saat line sibuk tekan [**FLASH**] → [**REDIAL**]
Bila nomor dial terakhir tidak ingin diketahui, tekan nomor secara acak.

6. Pause

Untuk kondisi tertentu seperti dihubungkan dengan Pabx tertentu atau servis sambungan langsung, Pause dapat digunakan.

Contohnya: Untuk menelepon keluar tekan [9] (PABX)
[9] → [REDIAL/PAUSE] → [Nomor telepon].

7. Dial Tone sementara pada posisi Pulse

Tekan [*/TONE] sebelum dial untuk memasuki fasilitas
Voice mail, Electronic Banking service, dll. bila telah selesai
telephone akan kembali ke posisi Pulse.

8. Tanda Bel Masuk

Pada saat ada telephone masuk bell akan berbunyi dan lampu
tanda bel masuk akan berkedip.

9. Saklar Ring masuk

Anda dapat mengubah Volume suara ring masuk ke posisi
High atau Low.

10. Penguncian

- a. Tanda Merah → Telepon dapat didial bebas
- b. Tanda Hijau → Telepon dapat didial kecuali nomor awalan "0".
- c. Tanda Kuning → Telepon tidak dapat didial

11. Pengaman tegangan tinggi elektronik

Pesawat ini dilengkapi pengaman terhadap tegangan tinggi.

SAHITEL

Integrated telephone system

Model No. **S71**

Fasilitas Dial Pulse/tone

Petunjuk Pemakaian



BACALAH PETUNJUK PEMAKAIAN INI DAN
SIMPAN LAH BAIK-BAIK